

Technische Gegevens Hacoustic AMP6120:

<i>Uitgangsvermogen:</i>	120W RMS
<i>Luidspr. aanpassingen:</i>	4/8/16 Ohm; 50/70/100V
<i>Lijnuitgangen:</i>	0dB en +6dB in 600 Ohm (cinch)
<i>Tape opname:</i>	0dB in 600 Ohm (3x cinch)
<i>Pre-fader send:</i>	0dB in 600 Ohm (cinch)
<i>Master 4 (kerktelefoon):</i>	+12dB in 600 Ohm (cinch)
<i>Hoofdtelefoonuitgang:</i>	0,7 Watt aan 500 Ohm (stereo jack op front)
<i>PFL-monitor:</i>	0dB in 600 Ohm (cinch)
<i>Routing per kanaal:</i>	master 1; master 3; master 4; pre-fader send; monitor
<i>Mic 1 t/m 7 (excl trafo):</i>	regelbaar -20dB tot -52dB
<i>Mic 1 t/m 7 (incl trafo):</i>	regelbaar -32dB tot -64dB
<i>Ingangsimp. microfooningang:</i>	2kOhm
<i>Phantomvoeding:</i>	15V; per micro uitschakelbaar (jumper)
<i>Lijningangen (5 t/m 7):</i>	regelbaar -10dB tot -15dB
<i>Ingangsimp. lijningang:</i>	10kOhm
<i>Laag-af filter per kanaal:</i>	-6dB/octaaf bij 100Hz
<i>Signaal/ruisverhouding:</i>	94dBA
<i>Vervorming:</i>	0,3% bij 1kHz bij RMS-vermogen
<i>Frequentiebereik:</i>	20Hz-20kHz (+0,5dB/-2dB)
<i>Hoge tonenregeling:</i>	+12dB/-15dB bij 10kHz
<i>Lage tonenregeling:</i>	+15dB/-20dB bij 80Hz
<i>Indicatie-LED's:</i>	uitgangsniveau met 5-segment LED-bar ingangsniveau -20dB (groen) clipniveau 0dB (rood) VOX actief (rood) pfl ingeschakeld (rood)
<i>Opgenomen vermogen:</i>	250VA bij vollast
<i>Voedingsspanning:</i>	220-240V/50-60Hz
<i>Afmetingen (HxBxD):</i>	128x440x208mm
<i>Gewicht:</i>	9,8kg
<i>Opties:</i>	19"-inbouwset RMK4000 automatische spraaksturing microfoon (VOX) compressor/limiter equalizer (zie separate documentatie)